

راهنمای نصب و راه اندازی دزدگیر بیسیم

لرن کردن سنسور و مگنت: تک سوییچ لرن را فشار دهید و رها کنید در مدت زمانی که ال ای دی چشمک میزند

سنسور و یا مگنت را تحریک نمایید در صورت گرفتن کد ال ای دی ۲ ثانیه خاموش میشود

لرن کردن ریموت : تک سوییچ لرن را فشار داده و نگهدارید و همزمان شاسی قفل ریموت را فشار دهید در صورت

گرفتن کد ال ای دی بمدت ۲ ثانیه خاموش میشود

پاک کردن کل حافظه: تک سوییچ لرن را بمدت ۱۵ ثانیه فشار دهید و نگهدارید تا ال ای دی بعد از دو سه مرحله

چشمک زدن ال ای دی به حالت دائم روشن میماند در این حالت حافظه پاک شده

مدت زمان آژیر

مدار دارای دو جامپر میباشد که حالت های کاری به صورت زیر میباشد

جامپر ۱ وصل -- جامپر ۲ وصل: ۲ ثانیه

جامپر ۱ قطع -- جامپر ۲ وصل: ۷۵ ثانیه

جامپر ۱ وصل -- جامپر ۲ قطع: ۳۵ ثانیه

جامپر ۱ قطع -- جامپر ۲ قطع: ۴ دقیقه